



# 顯示型考勤門禁主機



門禁管制



按鍵設計

- 提供主機單機設定功能，獨立運作不需電腦連線。
- 提供RS-485 連線模式，供電腦連線管理設定 (RS-485 最多可連線 64 台)。
- 具1,024筆合法卡、800筆讀卡記錄容量。
- 提供讀卡開門及讀卡加密碼 (PIN Code) 等開門模式，開門時間可設定 1-600 秒。
- 具防拆機破壞偵測及門未關妥警示功能，可設定門未關妥偵測時間 1-600 秒及門未關妥時是否警告模式為讀卡機發出嗶嗶聲或警報輸出。
- 具反脅迫之脅迫碼設定功能，遇緊急狀況開門時，可同時輸出警報聯絡控制中心救援。
- 具持續開門設定功能，可設定單次的開門時間為 1-9,999 秒。
- 具有門禁及班別輸入功能鍵，可方便後台軟體統計人員的出勤狀況。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。(RAC-520PMA)
- 具Watchdog功能，以確保主機能維持正常運作。



RAC-520PEA/PMA


## 訂購資訊

包裝內容:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 主機 x1</li> <li>■ RLY-10 x1</li> <li>■ 快速安裝手冊 x1</li> <li>■ 產品光碟 x1</li> <li>■ 零件包 x1</li> </ul>
支援軟體:	■ HMS-Lite 管理系統
選購:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ EPC-406 通訊傳輸轉換器</li> <li>■ AC-DC 電源變壓器</li> <li>■ PSU-330 不斷電電源供應器</li> </ul>

## 規格

處理器	8 Bit
記憶體容量	32K
輸入點	3 組數位偵測輸入 (門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 1)
輸出點	2 組輸出 (電鎖/警報 由外接的RLY-10輸出)
合法卡 / 讀卡筆數	1,024 (合法卡) / 800 (讀卡記錄)
LED 顯示器	通訊 指示燈
按鍵	12 Key (0-9, CE, Enter)
音頻提示	蜂鳴器
ID 設定	在主機以指撥開關設定 ID
讀卡機介面 / 讀卡距離	125 KHz (EM 相容) (RAC-520PEA)、 13.56 MHz (MIFARE® 相容) (RAC-520PMA) EM : 6~8 公分 (RAC-520PEA) 、 MIFARE® : 3 公分 (RAC-520PMA) (max.)
電源輸入	DC 12V / 1A
消耗電流	250mA. ( max. )
通訊界面	RS-485
傳輸速率	19,200 bps-N-8-1
工作溫度	-10 °C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F
相對濕度	20% ~ 80% ( 在不凝結成水滴的狀態下 )
體積	120mm(L) x 76mm(W) x 23mm(H)
重量	273g

## 系統架構



■ RLY-10 提供兩組繼電器 (Relay) 輸出，可接電鎖和警報器。